	<b>Urano Indústria de Balanças e Equipamentos Eletrônicos Ltda.</b> Rua Irmão Pedro 709 – Vila Rosa – Canoas – RS Fone: (51) 3462.8700 – Fax: (51) 3477.4441	<b>Data:</b>  12/12/2016
<b>Código/Número:</b>	<b>Descrição:</b>  <b>PROCEDIMENTO CONFIGURAÇÃO DE IP - POS80V</b>	<b>Revisão:</b>  0
<b>Elaborado por:</b>	Fábio Bica.	

## CONFIGURAÇÃO DE IP POS80V

1 – Desligue a impressora, pressione o botão FEED, e em seguida ligue. A impressora imprimirá uma página de teste. Há o endereço de IP na página de autenticação. Como ilustra a imagem abaixo (Fig.1). Destacado em vermelho o IP atual da impressora: 192.168.1.87.





Fig.1 – Endereço IP exibido no auto teste da impressora.

2 – Para modificar o Endereço de IP da impressora, o IP do computador deve estar na mesma rede que pertence a impressora.

3 - Abra o programa  **PRINTER SETTING TOOL V1.8**, escolha a opção TCP / IP, insira o IP atual da impressora, informe a UDP Port : **5100** e clique em "Test Interface " conforme (Fig.2).

Obs.: A porta UDP de configuração não é a mesma porta UDP de comunicação.




Fig.2 – Teste de comunicação através do Endereço IP

3.1 - Verifique o resultado do teste de Interface conforme opções abaixo:

- 3.1.1 - Se a Mensagem de retorno for ERROR - Connecting Failed (Fig.3), verifique se o endereço IP inserido da impressora não está incorreto, e se o endereço IP do computador está na mesma rede.



Fig.3 – Mensagem de falha de comunicação.

- 3.1.2 - Se a Mensagem de retorno for PD KSN – Found Machine xxxx (Fig.4), significa que o teste de comunicação foi realizado com sucesso e você pode configurar o novo endereço de IP.




Fig.4 – Mensagem – Sucesso na comunicação.

4 - Digite o novo endereço de IP, **NÃO** altere o **MAC**. clique em "SET IP" conforme (Fig.5).  
Aguarde a impressora emitir 2 (DOIS ) AVISOS SONOROS, isto significa que a configuração do novo endereço IP foi realizada com sucesso. Realize o AUTO TESTE e verifique o novo endereço de IP.




Fig.5 – Configurando o novo endereço de IP.

Observações:

- 1- Após realizar a configuração de IP com sucesso será exibida uma MSG de ERRO. Esta Mensagem refere-se ao arquivo de update inexistente. É apenas uma Advertência.
- 2- A porta UDP para conexão é 9100, diferente da Porta de configuração: 5100.
- 3- Não altere o MAC ao configurar o novo endereço IP.