

DADOS DE IMPRESSÃO / SERIAL
US POP LIGHT / POP-S / POP-Z

PROGRAMAÇÃO DA SERIAL:

Baud Rate: 9600bps
Data Bits: 8
Stop Bits: 2
Paridade: Nenhuma

REQUISIÇÃO POR COMPUTADOR:

0x04
0x05

CABO PARA COMUNICAÇÃO:

22.31.400.0041 Adaptador Serial POP Light



DADOS ENVIADOS PARA A IMPRESSORA USE-CB2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0x08	0x02	0x03	0x03	0x02	0x03	0x01	0x02	0x00	0x14	D	A	T	A	:			0	0	/	0	0	/	0	0		V	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
A	L	I	D	.	:		0	0	/	0	0	/	0	0							T	A	R	A	:		
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
		0	.	0	0	0	k	g								P	E	S	O		L	:			0	.	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
0	0	0	k	g							R	\$	/	k	g	:						0	.	0	0		
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
						T	O	T	A	L		R	\$	:							0	.	0	0	2	0	
135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	Total = 150 caracteres												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0x03	0x09	0x02	0x01	0x03													

17 A 24	= data de fabricação	34 a 41	= data de validade
78 a 83	= informação de peso líquido	101 a 107	= informação de preço/kg
126 a 132	= informação de total a pagar	55 a 60	= informação de tara
137 a 138	= código do produto	139 a 144	= informação de total (sem separação decimal)
0x..	= Constantes em Hexadecimal		

DADOS ENVIADOS PARA A IMPRESSORA USE-P2

Tipo 1 – Sem Data

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ESC	T	2	ESC	B	ESC	N	0												0	,	0	0	0		k	g
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
						0	,	0	0		ESC	N	1						0	,	0	0		ESC	E	ESC
54	55	Total = 56 caracteres																								
P	1																									

18 a 23	= informação de peso	30 a 36	= informação de preço/kg
43 a 49	= informação de total a pagar	0, 3, 5, 38, 51 e 53	= comando ESC, 0x1B (hexadecimal)

Tipo 2 – Com Uma Data

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
ESC	T	3	ESC	B	ESC	N	0												0	0	/	0	0	/	0	0	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
						0	,	0	0	0		k	g							0	,	0	0		ESC	N	
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69												
1						0	,	0	0		ESC	E	ESC	P	1	Total = 70 caracteres											

19 a 26	= data de fabricação	32 a 37	= informação de peso
44 a 50	= informação de preço/kg	57 a 63	= informação de total a pagar
0, 3, 5, 52, 65 e 67	= comando ESC, 0x1B (hexadecimal)		

Tipo 3 – Com Duas Datas

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ESC	T	4	ESC	B	ESC	N	0												0	0	/	0	0	/	0	0
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
				0	0	/	0	0	/	0	0					0	,	0	0	0		k	g			
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
			0	,	0	0		ESC	N	1						0	,	0	0		ESC	E	ESC	P	1	

Total = 80 characters

19 a 26	= data de fabricação	31 a 38	= data de validade
42 a 47	= informação de peso	54 a 60	= informação de preço/kg
67 a 73	= informação de total a pagar	0, 3, 5, 62, 75 e 77	= comando ESC, 0x1B (hexadecimal)